

# 伊頓 Eaton Castle UPS ( LED )

6-20kVA



C-6000F  
C-10000F  
3C-10000F  
3C-20000F

## 產品簡介

額定容量：6/10/20kVA

額定電壓：220V,380/220VAC

額定頻率：60Hz

結構：在線式 On-Line

伊頓 Castle 6kF~3C20kFL 為一具有強大適應性、配置靈活的產品。採用先進的 DSP 數位控制技術，有效提升產品性能和系統可靠性，並實現高功率密度的整合和縮小化。同時為滿足用戶的客製化需求，伊頓 Castle 6kF~3C20kFL 提供可擴展功能，用戶可以根據需求靈活配置。

## 產品特點

### 適應電力環境

輸出功因 0.8 適合負載的發展趨勢，實現更強的帶載能力。整機效率高達 90%，降低 UPS 的電力損耗，降低用戶的使用成本。採用有源功率因數校正技術 (PFC)，輸入功因接近 1，大幅減少對市電電網的污染。提供寬廣的輸入電壓範圍，能適應惡劣的電網環境。優異的輸入頻率範圍使 UPS 能夠適應發電機等不同供電設備。

### 高可靠性

採用先進的 DSP 數位化控制技術，產品性能更優異、品質更穩定可靠。帶載和超載能力強，負載相容性好，適用各種不同類型的負載。強大的抗干擾能力，符合 IEC61000-4 對於抗電磁干擾的嚴格要求，為您的設備提供乾淨的電力環境。

### 靈活配置，根據需求而改變

- 豐富的擴展功能，全方位滿足客戶需求。
- 線上維修功能：可在負載持續供電情況下安全進行維修。
- 遠端停電功能 (EPO)：當緊急事故發生時，可以快速關斷 UPS。
- 並機組件：實現並聯擴容和並聯冗餘功能，為使用者提供電源規劃的彈性和更安全的保障。
- 防塵組件：提升產品在工業環境下的防塵等級。
- 隔離變壓器：為用戶提供隔離保護。

### 智慧管理

- 智慧電池管理：採用先進的智慧化充電控制模式，根據電池類型和電池的使用狀態來選擇最適當的充電方式，使電池的使用壽命得以延長，並定期自動對電池做充放電管理。自動識別並適應 50/60Hz 電源系統，滿足不同電源系統的要求。
- 完善的故障保護和警告功能：提供輸入輸出過壓 / 低壓、電池過充 / 低壓 / 過載 / 短路等故障保護，並具有故障警示警告功能。

### 小型化，低噪音

採用先進的控制技術和製造工藝，大幅提升產品的功率密度，減少產品占地面積，為您節省寶貴空間。機器運作的噪音低，維護您安靜的工作環境。

### 豐富的通訊和監控

提供 RS232 通訊介面，用於本地或遠端電源管理。提供智慧插槽 (Intelligent Slot)，使用者可根據需求載入 WebPower 卡 (SNMP 卡)、CMC 卡、AS400 卡 (乾接點卡) 來實現遠端系統管理和監控功能。

**EATON**

Powering Business Worldwide

## 技術指標

電氣規格 On-Line 直立式 6~20kVA (LED)

型號	C-6000F	C-10000F	3C-10000F	3C-20000FL	
額定容量	6kVA/4.8kW	10kVA/8kW	10kVA/8kW	20kVA/16kW	
輸入	相數	1 $\phi$ 2 $\omega$		3 $\phi$ 4 $\omega$	
	額定電壓	220V		380/220V	
	電壓範圍 (負載 $\leq$ 50%)	120~275V			
	電壓範圍 (負載 70~90%)	165~275V			
	頻率	50/60 Hz $\pm$ 4Hz			
	功因	$\geq$ 0.99		$\geq$ 0.95	
輸出	電壓	1 $\phi$ 3 $\omega$ 110/220V			
	頻率	50/60Hz			
	電壓穩定度	$\pm$ 1%			
	頻率穩定度	$\pm$ 0.05Hz(Battery模式)			
	波形失真	< 2%(線性滿載負載)			
	超載能力	< 105% 持續正常輸出, 105%~125%維持60秒, 126%~135%維持30秒			
電池	直流電壓	192V	240V		
	型式	12V密閉式免維護 (標準機)		長效機外加26Ah電池箱	
	供電時間 (全載)	$\geq$ 4分 (4.8kW)	$\geq$ 4分 (8kW)	$\geq$ 4分 (8kW)	$\geq$ 8分 (16kW)
	再充電時間	7小時回充至90%滿電位			
效率	AC to AC	86~90%			
	ECO	94~98%			
可並聯台數	3				
轉換時間	停電或復電	零中斷			
	UPS到Bypass或逆向轉換	< 4ms			
	超載消失	自動回復UPS供電			
指示燈 (LED顯示器)	正常指示燈, 電池指示燈, 旁路指示燈, 故障指示燈, 負載指示燈 (5個LED), 放電電池容量指示燈 (5個LED)				
警報聲音	電池放電	當輸入電壓斷電時每4秒發警告聲, 當電池將用盡時每秒發警告聲			
	UPS異常	連續聲			
自動開機	市電斷電UPS自動關機後, 市電復電時UPS具自動開機能力				
通訊介面	RS-232	市電斷電, 電池低壓, UPS定時開關機, 搭配Winpower監控軟體, 支援Windows、Linux等作業系統			
	選購配備	AS400、RS485、Modbus、Web/SNMP (Web/SNMP可執行遠端UPS關閉, 重新啟動及管理功能, 支援Server 2008作業系統)			
操作環境	溫度	0 $^{\circ}$ C ~ 40 $^{\circ}$ C			
	溼度	20~90% (non-condensing)			
	噪音 (1公尺距離)	$\leq$ 62dB	$\leq$ 55dB		

### 重量及尺寸

重量(kg)	99	135	136	131
外觀尺寸 W×D×H (mm) (含輪子)	290×550×755	300×580×820	300×580×820	325×580×936

\* OPTION: 可選購外加電池箱, 延長備用時間。可選購並聯機種, 並機使用。可選購 50Hz 無輸出變壓器機型。

\* 通過 ISO9001、ISO14001 認證及 BSMI 認證。

\* 產品不斷完善更新, 所有參數指標可能會發生變化, 恕不另行通知

\* 以上資料為典型值, 僅作參考, 不作工程計算依據

### 伊頓飛瑞慕品股份有限公司

EATON PHOENIXTEC MMPL CO., LTD

#### 台北

台北市114內湖區新湖三路93號

TEL: (02) 6600-6688 FAX: (02) 6606-8707

#### 台中

台中市408文心路一段306號5樓之一

TEL: (04) 2328-1480 FAX: (04) 2322-7214

#### 高雄

高雄市802苓雅區苓雅二路203號11樓

TEL: (07) 334-9119 FAX: (07) 334-9099

www.eaton.tw/powerquality

客服專線: 0800-011-912

© 2013年伊頓公司 版權所有



經銷商: